

محافظ هوشمند فراهوش

با سپاس فروان از حسن انتخاب شما جهت خرید محافظ هوشمند F100 فراهوش، امیدواریم با ارائه خدمات ممتاز، شایسته اعتماد شما باشیم. لطفاً برای استفاده از دستگاه محافظی که پیشروی شما قرارداد دارد مراحل زیر را طی نمایید.

نحوه اتصال سیم کارت

قبل از روشن کردن دستگاه می بایست از سمت راست دستگاه، در محل شیار مخصوص سیم کارت به وسیله سوزن پین زرد رنگ کنار سوکت را فشرده تا سینی سیم کارت خارج گردد.

سینی سیم کارت را پس از خارج کردن از دستگاه و جایگذاری سیم کارت در درون ریل دستگاه قرار داده و به آرامی آنرا به سمت داخل فشار دهید تا در محل خود قفل گردد.

2- روشن کردن محافظ

دستگاه را به برق وصل کرده و کلید را در حالت روشن قرار می دهیم و چند ثانیه جهت راه اندازی منتظر مانده و سپس دستگاه آماده کار می باشد.

در این حالت تمام پریزها غیر فعال می باشند.

3- دریافت اپلیکیشن

کاربر گرامی برای دریافت اپلیکیشن یکی از راه های زیر را انتخاب نمایید.

1-3 مراجعه به سایت www.Farahoush.ir و انتخاب گزینه دانلودها و دانلود

اپلیکیشن با توجه به سیستم عامل گوشی

2-3 اسکن QR کد ثبت شده بر روی این برگه با توجه به نوع سیستم عامل گوشی

3-3 مراجعه به کانال تلگرامی فراهوش به آدرس [@farahoush](https://t.me/farahoush)

4- پس از دانلود اپلیکیشن ابتدا نفر اول

(مدیر دستگاه) باید اقدام به ثبت نام در

اپلیکیشن نماید.

برای اینکار پس از ورود به اپلیکیشن پس از انتخاب گزینه تعریف مدیر منویی با گزینه ها

(نام پریز، شماره موبایل شما، شماره سیم کارت پریز) باز می شود.

در قسمت نام پریز یک نام به دلخواه

برای دستگاه انتخاب کنید سپس شماره

موبایل خود را در سطر دوم و بعد از آن

شماره سیم کارت دستگاه را در محل مشخص

شده وارد و گزینه "ثبت مدیر" را فشار

دهید. در صورتیکه عملیات با موفقیت انجام شود

پیامی مبنی بر "عملیات با موفقیت انجام گردید"

ظاهر می گردد و شما وارد محیط اپلیکیشن می شوید.

Register Master

چنانچه مدیر دستگاه (نفر اولی که ثبت نام نموده) بخواهد افراد جدیدی را به سیستم معرفی کند می تواند از منوی کشویی موجود در بالا اپلیکیشن سمت چپ یا علامت بعلاوه موجود در پایین سمت راست را فشرده و در گزینه اول (تعریف پریز) نام کاربر و شماره موبایل آنرا وارد نماید.

ADD Client

شما می توانید حداکثر تا 50 نفر را به سیستم اضافه نمایید.

فقط مدیر دستگاه قادر به اضافه و حذف نمودن افراد

و ریست کردن دستگاه و برگرداندن اپلیکیشن به تنظیمات کارخانه می باشد.

اینکار جهت بالا بردن امنیت و جلوگیری از استفاده سایرین از دستگاه طراحی شده است.

با انتخاب گزینه اجازه استفاده از شود در هنگام تعریف کاربر توسط مدیر، کاربر

قابلیت شنود از دستگاه را پیدا می کند.

5- جستجو: در صورت زیاد بودن تعداد کاربران می توانید جهت دسترسی سریعتر به

کاربر مورد نظر از این آیکن استفاده نمایید.

6- امنیت: شما می توانید جهت جلوگیری از استفاده دیگران از

گوشی تلفن شما در هنگام اتفاقات پیش بینی نشده از این

آیکن جهت تعریف کردن کلمه عبور استفاده کنید.

تنظیمات پریز

جهت استفاده از آپشن های دستگاه از علامت در سمت چپ بالا را فشار دهید

تا وارد صفحه تنظیمات دستگاه شوید.

Setting: چنانچه وارد منو setting شوید گزینه های زیر را مشاهده می فرمایید

- تایمر

- گزارشگیری

- دسترسی ها

- تنظیمات دما

- تنظیمات ولتاژ

- تنظیم ساعت دستگاه

1- تایمر: شما می توانید برای هر کدام پریزها زمان مورد نظر کارکرد پریز را تعریف

کنید. در اینصورت با مشخص کردن بازه زمانی مورد نظر شما پریز در این بازه فعال

می باشد و بعد از اتمام زمان مشخص شده غیرفعال می گردد. دقت داشته باشید که

برای اینکار ساعت دستگاه و ساعت گوشی شما یکی باشد.

2- گزارشگیری: با فشردن این آیکن اس ام اس مبنی

گزارش از وضعیت روشن یا خاموش بودن تک تک

پریزها، وضعیت ولتاژ و دمای محیط به شما ارسال می گردد.

3- تنظیمات دما: در این حالت شما می توانید بازه دمایی که

مایلید دستگاه های متصل به محافظ شما در آن دما کار کند

را انتخاب نمایید چنانچه دمای محیط خارج از بازه دمایی

مشخص شده شما باشد توسط محافظ به شما هشدار داده

می شود و شما می توانید دستگاه های مد نظرتان را خاموش

می باشد و بعد از اتمام زمان مشخص شده غیرفعال می گردد. دقت داشته باشید که

برای اینکار ساعت دستگاه و ساعت گوشی شما یکی باشد.

2- گزارشگیری: با فشردن این آیکن اس ام اس مبنی

گزارش از وضعیت روشن یا خاموش بودن تک تک

پریزها، وضعیت ولتاژ و دمای محیط به شما ارسال می گردد.

3- تنظیمات دما: در این حالت شما می توانید بازه دمایی که

مایلید دستگاه های متصل به محافظ شما در آن دما کار کند

را انتخاب نمایید چنانچه دمای محیط خارج از بازه دمایی

مشخص شده شما باشد توسط محافظ به شما هشدار داده

می شود و شما می توانید دستگاه های مد نظرتان را خاموش

و بعد از رسیدن به دمای مطلوب روشن کنید.

4- تنظیمات ولتاژ: در این حالت شما می توانید بازه ای از

ولتاژ که مایلید دستگاه های متصل به محافظ شما در آن

ولتاژ کار کند را انتخاب نمایید که در صورت نوسانات ولتاژ

خارج از بازه مشخص شده، توسط محافظ به شما هشدار داده

می شود و شما می توانید دستگاه های مد نظرتان را خاموش

و بعد از رسیدن به ولتاژ مطلوب روشن کنید.

5- تنظیم ساعت دستگاه: شما با انتخاب این آیتم می توانید

ساعت دستگاه خود را با ساعت گوشی خود تنظیم نمایید.

6- شارژر سیم کارت دستگاه: به کمک این آیتم می توانید سیم کارت متصل به دستگاه

خود را شارژ نمایید.

7- کنترل LCD: با استفاده از این گزینه می توانید صفحه نمایش را در حالت خاموش یا

روشن قرار دهید.

8- بازگشت به تنظیمات اولیه: در صورتیکه تمایل به پاک نمودن تمام تنظیمات اعمال شده

دستگاه را دارید با استفاده از این گزینه تمام کاربرها و مدیر دستگاه از دستگاه پاک می شوند.

شما با فشردن این آیکن قادر به تماس با دستگاه و شنیدن صدا محیط می باشید.

محافظ هوشمند فراهوش قابلیت انتقال 2500W را دارا می باشد.

SEND REPORT

