



FARAHOUSH
Control Smartly



محافظ هوشمند

www.Farahoush.ir



قابلیت کنترل ولتاژ ورودی



قابلیت تنظیم تایمر برای هر کدام از پریز ها



مجهز به سنسور دمای محیط



قابلیت شنیدن صدای محیط



مجهز به صفحه نمایشگر ولتاژ، دما، وضعیت پریزها، ساعت، آنتن سیم کارت



کنترل جداگانه هر کدام از پریز ها

Manage Outlets from the App



شرایط استفاده از ضمانت نامه

- 1- این دستگاه از تاریخ به مدت 12 ماه با مهر فروشنده شامل گارانتی می باشد.
- 2- داشتن هولوگرام بروی ضمانتنامه الزامی است
- 3- عدم مخدوش شدن هولوگرام نصب شده بر روی دستگاه
- 4- عدم وجود آثار دستکاری بر روی دستگاه
- 5- عدم وجود آثار ضربه، سوختگی قابل مشاهده و نفوذ مایعات به دستگاه

مهر و امضای فروشنده



گزارشگیری

با فشردن این آیکن پیامکی حاوی گزارش وضعیت روشن یا خاموش بودن تگ تک پریزها، وضعیت ولتاژ و دمای محیط به شما ارسال می گردد.



تنظیمات دما

در این حالت شما می توانید برای دستگاه هایی که به محافظ شما متصل هستند **بازه دمایی** تعیین کنید. در این صورت چنانچه دمای محیط از بازه دمایی تعیین شده شما خارج شود، توسط محافظ به شما هشدار داده می شود و شما می توانید دستگاه های مد نظرتان را خاموش و بعد از رسیدن به دمای مطلوب روشن کنید.



TEMP LOW: 0
TEMP HIGH: 40

تنظیمات ولتاژ

در این حالت شما می توانید برای دستگاه هایی که به محافظ شما متصل هستند **بازه ولتاژی** تعیین کنید تا در صورت نوسانات ولتاژ خارج از بازه مشخص شده، توسط محافظ به شما هشدار داده شود. در این صورت شما می توانید دستگاه های مد نظرتان را خاموش و بعد از رسیدن به ولتاژ مطلوب روشن کنید.



V1: 180
V2: 250 T V = 60

تنظیم ساعت دستگاه

شما با انتخاب این آیتم می توانید ساعت دستگاه خود را با ساعت گوشی خود همگام نمایید.

Date: 18/10/27
Time: 18:17:19

شارژ سیم کارت دستگاه

از این طریق می توانید سیم کارت متصل به دستگاه خود را شارژ نمایید.

کنترل LCD

با استفاده از این گزینه می توانید صفحه نمایش دستگاه را در حالت های خاموش و یا روشن قرار دهید.


LCD ON

بازگشت به تنظیمات اولیه

در صورتیکه تمایل به پاک نمودن تمام تنظیمات اعمال شده دستگاه را دارید با استفاده از این گزینه تمام کاربرها و مدیر دستگاه از دستگاه پاک می شوند.

شما با فشردن این آیکن قادر به تماس با دستگاه و شنیدن صدا محیط می باشید.

محافظ هوشمند فراهوش قابلیت انتقال 2500W را دارا می باشد.



چنانچه مدیر دستگاه (نفر اولی که ثبت نام نموده) بخواهد افراد جدیدی را به سیستم معرفی کند می تواند از منوی کشویی موجود در بالا اپلیکیشن سمت چپ یا علامت بعلاوه + پایین سمت راست را فشرده و در گزینه اول (تعریف پریز) نام کاربر و شماره موبایل آنرا وارد نماید.


ADD Client

شما می توانید حداکثر تا 50 نفر را به سیستم اضافه نمایید.
فقط مدیر دستگاه قادر به اضافه و حذف نمودن افراد و ریست کردن دستگاه و برگرداندن اپلیکیشن به تنظیمات کارخانه می باشد.
اینکار جهت بالا بردن امنیت و جلوگیری از استفاده سایرین از دستگاه طراحی شده است.

با انتخاب گزینه "اجازه استفاده از شنود" در هنگام تعریف کاربر توسط مدیر، کاربر قابلیت شنود از دستگاه را پیدا می کند.

5- جستجو

در صورت زیاد بودن تعداد کاربران می توانید جهت دسترسی سریعتر به کاربر مورد نظر از این آیکن استفاده نمایید.



6- امنیت

شما می توانید جهت جلوگیری از سو استفاده دیگران از گوشی تلفن شما در هنگام اتفاقات پیش بینی نشده از این بخش جهت تعریف کردن کلمه عبور استفاده کنید.

تنظیمات پریز

جهت استفاده از آپشن های دستگاه علامت ** در سمت چپ بالا را فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات دستگاه شوید.

Setting

چنانچه وارد منو setting شوید گزینه های زیر را مشاهده می فرمایید:



- تایمر
- گزارشگیری
- دسترسی ها
- تنظیمات دما
- تنظیمات ولتاژ
- تنظیم ساعت دستگاه

تایمر

شما می توانید برای هر کدام پریزها زمان مورد نظر کارکرد پریز را تعریف کنید. در اینصورت با مشخص کردن بازه زمانی مورد نظر شما پریز در این بازه فعال می باشد و بعد از اتمام زمان مشخص شده غیرفعال می گردد. دقت داشته باشید که برای اینکار ساعت دستگاه و ساعت گوشی شما یکی باشد.

با سپاس فرووان از حسن انتخاب شما جهت خرید محافظ هوشمند F100 فراهوش، امیدواریم با ارائه خدمات ممتاز، شایسته اعتماد شما باشیم. لطفاً برای استفاده از دستگاه محافظی که پیشروی شما قرارداد مراحل زیر را طی نمایید.




1- نحوه اتصال سیم کارت میکرو

قبل از روشن کردن دستگاه می بایست سیم کارت (میکرو) را از سمت راست دستگاه در محلی که با علامت سیم کارت مشخص شده قرار دهید (پشت سیم کارت به سمت بالا) و به داخل وارد کنید.

2- روشن کردن محافظ

دستگاه را به برق وصل کرده و کلید را در حالت روشن قرار دهید و چند ثانیه جهت راه اندازی منتظر بمانید. سپس دستگاه آماده کار می باشد.



در این حالت تمام پریزها فعال می باشند.

3- دریافت اپلیکیشن

برای دریافت اپلیکیشن یکی از راه های زیر را انتخاب نمایید:
مراجعه به سایت www.Farahoush.ir و انتخاب گزینه دانلود ها و دانلود اپلیکیشن متناسب با سیستم عامل گوشی



اسکن یکی از QR کد های مقابل، مطابق با سیستم عامل مورد نیاز

مراجعه به کانال تلگرامی فراهوش به آدرس @farahoush

4- ثبت نام در اپلیکیشن

پس از دانلود اپلیکیشن ابتدا نفر اول (مدیر دستگاه) باید اقدام به ثبت نام در اپلیکیشن نماید. برای اینکار پس از ورود به اپلیکیشن پس از انتخاب گزینه تعریف مدیر منویی با گزینه ها (نام پریز، شماره موبایل شما، شماره سیم کارت پریز) باز می شود.



در قسمت نام پریز یک نام دلخواه برای دستگاهانتخاب کنید سپس شماره موبایل خود را در سطر دوم و سپس شماره سیم کارت دستگاه را در محل مشخص شده وارد کرده و گزینه ثبت مدیر را فشار دهید.

پیام عملیات با موفقیت انجام گردید ظاهر می گردد و شما وارد محیط اپلیکیشن می شوید.

Register Master